

Gigaset IP Basen bei Webex für Placetel (Placetel Calling)

Unterstützt werden die Basisstationen des Nx70 Systems (N610, N670, N870), diese bieten SIPs wie sRTP und TLS (1.2) Verschlüsselung.

Getestet wurde mit N610IP Pro Basis Firmware-Version V2.57.0 (V2.57.0+build.2a99776)

Einstellungen Provider:

Gigaset Gigaset N610 IP PRO

EINSTELLUNGEN STATUS Sprache Hilfe Abmelden

1. VoIP-Provider

Verbindungsname oder Rufnummer **Eigene Bezeichnung**

Telefonanlage

System

Allgemeine Daten Ihres Service-Providers

Domain **Webex Leitungs-ID nach @**

Proxy-Serveradresse **Webex Ausgehender Proxy**

Proxy-Serverport

Anmelde-Refreshzeit

Transportprotokoll **TLS**

SIP-Sicherheit (SIPS) verwenden

SRTP-Optionen Secure Real Time Protocol **Zweimal Haken setzen**
 Annehmen von Nicht-SRTP-Anrufen

Deregistrieren nicht verbundener HS Ja Nein

Redundanz

Redundanz - DNS-Abfrage **SRV + A**

Netzwerkdaten Ihres Serviceproviders

UDP keep-alive

Outbound-Proxymodus **Immer**

Outbound-Server-Adresse **Webex Ausgehender Proxy**

Outbound-Proxyport

SIP SUBSCRIBE für Net-AM MWI Ja Nein

DTMF über VoIP-Verbindungen

Automatische Aushandlung der DTMF Übertragung Ja Nein

Klingelton für Verbindung

Interne Anrufe **Eigene Bezeichnung**

Name

Alert-Info Muster

Externe Anrufe

Name

Alert-Info Muster

Gruppenanrufe

Restliche Einstellungen können übernommen und gesichert werden.

Einstellungen Mobilteile:

Gigaset Gigaset N610 IP PRO

EINSTELLUNGEN STATUS Sprache Hilfe Abmelden

Netzwerk
Provider- oder PBX-Profil
Mobilteile
Verwaltung
Anmeldecenter
Telefonie
Online-Telefonbücher
Online-Dienste
System
Menü Auto-Ausblenden

Mobilteil

IPUI [redacted]
RegStatus: Angemeldet
Anmeldecode (PIN): 0000
Zufalls-PIN erzeugen

Persönliche Providerdaten

Jedem Mobilteil muss eine eigene SIP-Verbindung zugeordnet sein.

Anmelde-: [redacted] **Webex SIP-Benutzername**
Anmeldepasswort: [redacted] **Webex SIP-Passwort**
Passwort anzeigen
Benutzername: [redacted] **Webex Leitungs-ID vor @**
Angezeigter Name: Stefan Gruber IT-Dienstleistungen **Eigene Bezeichnung**
VoIP-Provider: Webex **Auswahl zuvor erstellter Provider**

Online-Telefonbücher

Telefonbuch für Direktaufruf: Online-Telefonbücher
Telefonbuch via INT-Taste: Deaktiviert

Sichern Abbrechen

Restliche Einstellungen können wieder übernommen und gesichert werden.

Nach dem Sichern sollte bei der Mobilteil Verwaltung der Haken bei SIP erscheinen und die Grundkonfiguration um zu Telefonieren ist somit abgeschlossen

Gigaset Gigaset N610 IP PRO

EINSTELLUNGEN STATUS Sprache Hilfe Abmelden

Mobilteile

Suchen Suche in Vollständige Übereinstimmung Ansehen

IPUI	Benutzername	Angezeigter Name	Standort	DECT	SIP	Typ	FW
[redacted]	[redacted]	Stefan Gruber IT-Dienstleistungen	local	Angemeldet	✓	"C430HX"	13.06

10 Einträge